Scheda tecnica

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Svizzera
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Gen24

Dispositivo di commutazione pronto per il collegamento per sistemi di accumulo Fronius Symo Gen24

– Fusibile di collegamento max. 63 A
– Corrente di emergenza max. 17,4 A (limitata dalla dimensione dell'inverter)
– Separazione su tutti i poli -TN(C)-S/TN-S reti
– Attenzione: nessuna rete TN-C nell'impianto del cliente!
– Installare separatamente il Fronius Smart Meter TS 65A-3

Adatto per
Fronius – Symo GEN24 3.0 Plus/4.0 Plus/5.0 Plus/6.0 Plus/8.0 Plus/10.0 Plus/12.0 Plus /12.0 Plus SC

Installato in un alloggiamento in plastica
Grado di protezione: IP65
Dimensioni A x L x P: 550 x 328 x 140 mm

Dati generali dell'ordine

Tipo:	PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Gen24
Cod. articolo:	94194
Unità	1

Scheda tecnica

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Svizzera
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Gen24

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	328 mm	Altezza	550 mm
Profondità	140 mm	Peso	9100 g

Uscite CA

Tipo di connessione	Terminali da 16 mm²	Numero di uscite CA	1

Ingressi CA

Tipo di connessione	Terminali da 6/16 mm²	Numero di ingressi AC	3

Caratteristiche elettriche CA

		Corrente di ingresso; per ingresso	
Tensione nominale	3x400V AC	I_{IN} Inverter / Rete	17.4A / 63A AC
Messa a terra	6mm²		

Scatola

Tipo di montaggio	Fissaggio a parete	Indice di protezione	IP65
Materiale	Plastica		
Temperatura massima:	Da -15 °C a +45 °C	(temperatura ambiente)	