Datenblatt

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Schweiz
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

GAK 1INx10 10MPPT 10ÜS MC4

Anschlussfertige Generatoranschlusskästen
Für jede Kundenanforderung die perfekte Lösung

Zwischen den Solarmodulen und dem Wechselrichter montiert sorgen Generatoranschlusskästen für eine Zusammenschaltung der erzeugten Ströme. Als optimales Verbindungs-, aber auch Schutzsystem.
Das Angebot umfasst Lösungen für den Einsatz in Dachanlagen bis hin zu großen Solarparks.
Je nach Ausführung enthalten die Kästen Reihenklemmen, Überspannungsschutz, Sicherungen, Lasttrennschalter und Lichtbogendetektoren.

Generatoranschlusskasten für Wechselrichter mit 10 Mpp-Trackern,
geeignet zum Schutz der DC- Seite von je 1 String.
Max. Stringspannung Uoc: < 1100 V.
10x1 Eingänge, Anschluss über Stecker MC4,
10x1 Ausgänge, Anschluss über Stecker MC4,
ohne DC-Schalter
10 Überspannungsableiter Typ I-II, mit Signalkontakt,
vorverdrahtet auf 2 Klemmen
Schutzart: IP65
Masse HxBxT: 360 x 540 x 171 mm

Allgemeine Bestelldaten

Typ:	GAK 1INx10 10MPPT 10ÜS MC4
Best.-Nr.:	94055
VPE:	1

Datenblatt

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Schweiz
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

GAK 1INx10 10MPPT 10ÜS MC4

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Breite	540 mm	Höhe	360 mm
Tiefe	171 mm	Gewicht	9000 g

Ausgänge DC (pro MPPT)

Anschlussart	Steckv. MC4, original	Anzahl Ausgänge DC	1

Eingänge DC (pro MPPT)

Anschlussart	Steckv. MC4, original	Anzahl Eingänge DC	1
Sicherung	keine Sicherungen		

Elektrische Eigenschaften DC

I_{sc} max. Ausgang = I_{tot} x 1.25

		Eingangsstrom; pro Eingang/total	
Bemessungsspannung	1100V DC	I_{IN} pro Eing/tot	36/360 A DC
Erdung		Überspannungsschutz	Überspannungsableiter 1100V Klasse I + II mit Rückmeldekontakt
ohne Schalter			

Gehäuse

Montageart	Wandmontage	Schutzart	IP65
Material	Kunststoff		
max. Temperatur:	-15°C bis +45°C	(Umgebungtemperatur)	